



## PMA-0350AH-242A3

Inverter τάσης DC-AC τροποποιημένης ημιτονικής εξόδου 350W / 24V. Στιγμιαίο ρεύμα εκκίνησης φορτίων 700W. Βαθμός απόδοσης >90%. Χαμηλό ρεύμα ίδιας κατανάλωσης.

- **Ισχύς:** 350W
- **Στιγμιαία ισχύς εκκίνησης:** 700W
- **Τάση εξόδου:** 230V AC
- **Διακύμανση τάσης εξόδου:**  $\pm 5\%$
- **Τάση εισόδου DC:** 20~30V
- **Ρεύμα εισόδου με πλήρη ισχύ:** 14A
- **Διακοπή λόγω χαμηλής μπαταρίας:** 20V  $\pm 0.8V$  DC
- **Alarm Χαμηλής μπαταρίας:** 21V  $\pm 0.8V$  DC
- **Ομαλή εκκίνηση:** Ναι
- **Alarm Υπερφόρτωσης:** >350W
- **Προστασία απο υπέρταση:** Ναι (με ασφάλειες)
- **Προστασία απο βραχυκύκλωμα:** Ναι
- **Προστασία απο ανάστροφη πολικότητα:** Ναι (με ασφάλειες)
- **Προστασία υπερφόρτωσης:** Ναι
- **Προστασία υπερθέρμανσης:** Ναι
- **Απόδοση:** > 90%
- **Ρεύμα αναμονής:** <0.2A
- **Διαστάσεις (L x W x H mm):** 157 x 103 x 64 mm
- **Βάρος (by g/s):** 1Kg