



Apollo-PLUS (APOLLO 32)

Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών επεκτάσιμος μέχρι 32 ζώνες. 8 ζώνες on board, οι οποίες γίνονται 16 με διπλασιασμό ζωνών καθώς και δυνατότητα επέκτασης μέχρι τις 32 ζώνες με την χρήση πλακέτας επέκτασης ζωνών. Είναι βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω του USB RS232-LDL. Διαθέτει ενσωματωμένο κωδικοποιητή (για σύνδεση με κέτρο λήψης σημάτων) και τηλεφωνητή δύο καναλιών. Με την προσθήκη της πλακέτας σύνθεσης φωνής [VSM-02](#) κατά την επικοινωνία του κέντρου με τον χρήστη, του αναφέρει το φωνητικό μήνυμα διάρρηξης, και κατόπιν, τον ενημερώνει για τον αριθμό της ζώνης από την οποία προήλθε ο συναγερμός.

- Συνεργάζεται με τα πληκτρολόγια σειράς APOLLO
- Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα
- Διαθέτει 2 χρόνους εξόδου και 16 χρόνους εισόδου, οι οποίοι μπορούν να επεκταθούν σε 32
- Διαθέτει ενσωματωμένο κωδικοποιητή, που μπορεί να συνδεθεί με 2 διαφορετικά κέντρα λήψης σημάτων
- Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί και τηλεφωνητής 2 καναλιών (με την προσθήκη της πλακέτας [VSM-02](#)) (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαθέτει 2 προγραμματιζόμενες εξόδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 4
- Κρατάει μνήμη για 300 συμβάντα
- Το τροφοδοτικό που διαθέτει είναι Switching (ενσωματωμένο) στα 1.5A
- Έχει την δυνατότητα για 97 κωδικούς χρήστη (4-6 ψηφία)
- Λειτουργία Chime σε κάθε ζώνη
- Μπαταρία: 12V-7.2A (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαστάσεις κέντρου (κουτιού): 30x30x8cm