

Lite COPPER Easy



LCOP-300C011ES

Το LiteCopper Easy είναι ένας αισθητήρας που με τη χρήση της πλαστικής οπτικής ίνας χρησιμοποιείται για την προστασία των καλωδίων χαλκού. Προστασία των καλωδίων και των καλυμμάτων φρεατίων. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και σε πλήρως λειτουργική εγκατάσταση. Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Χωρίς συντήρηση της πλαστικής οπτικής ίνας για πάνω από 20 χρόνια.

- Protection rate: IP55
- Transmission distance: 0-150m
- Optical power budget: 15dB
- Alarm output: 2A / 240V AC NC
- Power: 10,5V ~ 32V DC
- Operating temperature: -20° ~ +70°C
- Humidity: from 5 to 90%
- Consumption: 12V DC 70mA
- Max. power: 1,2W
- Weight in IP55 box: 670g
- Dimensions IP55 box: 210 x 160 x 85 mm
- Output optical connector: F-SMA
- Immunity to EMI/RFI: 100%