

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΧ-1103



GSM DIALER

Τι είναι το HX-1103

Το HX-1103 είναι μια τηλεφωνική συσκευή GSM που προορίζεται να συνεργάζεται με τον τηλεφωνητή ενός συναγερμού σε σημεία που δεν υπάρχει ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή. Επίσης μπορεί να χρησιμεύσει σαν μονάδα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω του δικτύου GSM αρκεί να συνδεθεί με μια απλή τηλεφωνική συσκευή DTMF.

Σημαντική σημείωση: Το HX 1103 μπορεί να συνεργάζεται με την μονάδα τηλεφωνητή ενός συναγερμού (κλήση στους αριθμούς που είναι προγραμματισμένοι στον τηλεφωνητή του συναγερμού και ακρόαση των μηνυμάτων. Δεν μπορεί όμως να έχει πλήρη επικοινωνία με κέντρα λήψης σημάτων (δεν μεταδίδει πληροφορίες Contact ID ή άλλα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν οι σταθμοί λήψης σημάτων)

Θύρες σύνδεσης και διακόπτες



1. Διακόπτης ενεργοποίησης της συσκευής
2. Ακροδέκτης σύνδεσης τροφοδοτικού.
3. Ακροδέκτες σύνδεσης τηλεφωνητή της μονάδας συναγερμού ή μιας τηλεφωνικής συσκευής. **Προσοχή** σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν συνδέεται με τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση της.
4. Ακροδέκτης σύνδεσης της κεραίας

Βήματα εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε πως στο σημείο εγκατάστασης υπάρχει σήμα GSM από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιήσετε.
- Η κάρτα SIM που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να μην ζητά PIN κατά την ενεργοποίηση της. (Βάλτε την σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο – πριν την εγκαταστήσετε στο HX1103- και απενεργοποιήστε το αίτημα PIN κατά την εκκίνηση)
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε την κεραία του HX 1103 (4) και τοποθετήστε την σε ένα σημείου που εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λήψη.
- Συνδέστε την έξοδο του τηλεφωνητή του συναγερμού με την θύρα σύνδεσης του τηλεφώνου (3) του HX1103
- Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής.
- Βάλτε το διακόπτη (1) σε θέση ON.
- Μετά από περίπου 1 λεπτό η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.



Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει μπαταρία αυτονομίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μικρής διάρκειας.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Με την παρούσα ο εισαγωγέας δηλώνει ότι η συσκευή ΗΧ-1103 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE.

Σχετικά με την εγγύηση της συσκευής

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tridimas.gr
