



M15600/360

Μικροφωνικός Ενισχυτής 360Watt με 5 ζώνες ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες με έξοδο 8Ω και 100Volt

- Ισχύς εξόδου: 360W RMS.
- Υποδοχές Μικροφώνων: 2 Υποδοχές μικροφώνων η μία με αυτόματη σίγαση για ανακοινώσεις και ψηφιακό echo.
- Είσοδοι: 2 βοηθητικές εισοδοι AUX.
- Έξοδοι line: 1 έξοδος OUT προενισχυμένη για επέκταση του ενισχυτή.
- Έξοδοι ηχείων: Έξοδος 0 , 4-16Ω , 70V , 100V ή έξοδος με 5 Ζωνες με ανεξάρτητη ρύθμιση.
- Απόκριση συχνότητων: 50Hz ? 20 KHz
- Υποστηρίζει: USB MP3 Player,MMC,Bluetooth,και FM Radio.
- Αρμονική παραμόρφωση: <1%
- Λόγος σηματος προς θόρυβο: >85dB.
- Τροφοδοσία: 220V/50Hz
- Ψύξη: με ανεμιστήρα.
- Θερμική προστασία: Ναι
- Λήψη FM: Ενσωματωμένη κεραία FM.
- Τηλεχειριστήριο: Ναι