



## KT-960 PLUS

Φορητός πομποδέκτης Dual Band VHF/UHF ισχύος 5 Watt, προγραμματιζόμενος από Η/Υ, με φωτιζόμενη Dot Matrix οθόνη υγρών κρυστάλων (LCD) κατάλληλος για σκληρή επαγγελματική χρήση.

- Εύρος συχνοτήτων: 144-146 MHz (136-174 MHz) / 430-440 (400-470 MHz) 5W
- Κανάλια: 128
- Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασιμών S / RF
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Dual Band, Διπλή ένδειξη
- CALL / TOT (Time-Out-Timer) / LOCK / SCAN / SCAN CTCSS / DCS / VOX / Dual Watch / Roger Beep
- 1750 Hz Repeater Tone
- DTMF / PTT ID
- Βήματα 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz
- Ρυθμιζόμενο επίπεδο φίμωσης / Επιλέξιμη RF Power (Hi-Low)
- Υπότονοι 50 CTCSS / 106 DCS
- Δυνατότητα επιλογής Wide / Narrow mode
- Busy Lockout Κανάλι / Offset / Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
- Ραδιόφωνο FM 88-108 MHz
- Εξοικονόμηση μπαταρίας / Emergency Alarm / SOS
- Προγραμματιζόμενο από Η/Υ (προαιρετικό καλώδιο PC)
- Διαστάσεις: 58 (L) x 110 (Y) x 32 (D) mm
- Βάρος: 205 g

### Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1.8A Li-Ion Battery Pack (AT-960A)
- 220 VAC επιτραπέζιος φορτιστής
- Clip ζώνης
- Λουράκι χεριού
- Κεραία Dual Band SMA
- Ακουστικό (Hands free)