



SX-400

Η SX-400 της Diamond, είναι μία ελαφριά και απλή στη χρήση γέφυρα στασίμων ? βατόμετρο, η οποία καλύπτει από 140 έως 525MHz. Στην πρόσοψή της διαθέτει φωτιζόμενο όργανο μετρήσεων, στην ευδιάκριτη οθόνη του οποίου μπορούμε να διαβάσουμε μέσες τιμές ισχύος (average power), εκπεμπόμενη ή επιστρεφόμενη ισχύ, SWR (στάσιμα), ενώ έχει τρεις σκάλες ισχύος: 5, 20 και 200Watts.

- **Εύρος συχνοτήτων:** από 140 έως 525MHz
- **Βήματα επιλογής ισχύς εξόδου:** διαθέτει 3 θέσεις 5W, 20W, 200W
- **Ακρίβεια στην full scale:** 5W Range $\pm 10\%$ (F.S), 20W Range $\pm 5\%$ (F.S), 200W Range $\pm 5\%$ (F.S)
- **Ελάχιστη ισχύς στην μέτρηση στασίμων:** 4W
- **Εσωτερικές απώλειες:** λιγότερες από 0.1dB (από 140 έως 250MHz), λιγότερες από 0.2dB (από 400 έως 470MHz), λιγότερες από 0.3dB (στους 525MHz)
- **Μετρήσεις:** Forward RF power, Reflected RF power, SWR, PEP monitor
- **Κονέκτορας:** PL (SO-239)
- **Διαστάσεις:** 155W x 63H x 103D χιλιοστά
- **Βάρος:** 540 γραμμάρια
- **Σύνθετη αντίσταση:** 50Ω