



## HQ-INV400WU-12V

Inverter ημιτονικού παλμού 400W που μετατρέπει την τάση εισόδου 12V DC σε 230V AC, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευές που απαιτούν τροφοδοσία 230V οπουδήποτε. Προσφέρει υψηλή ισχύ εξόδου και μία θύρα USB.

- **Τάση εισόδου:** 11-16V
- **Μέγιστο ρεύμα εισόδου:** 33.5A
- **Ρεύμα εισόδου standby:** 0.25A
- **Τάση εξόδου (AC):** 230V  $\pm$ 10%
- **Θύρα εξόδου:** 1x
- **Τύπος βύσματος:** SCHUKO
- **Τύπος κυματομορφής:** Modified sinewave
- **Συχνότητα εξόδου:** 50 Hz  $\pm$ 3 Hz
- **Συνεχόμενη ισχύς εξόδου:** 400W
- **Μέγιστη ισχύς εξόδου:** 800W
- **Αποδοτικότητα:** 90%
- **Απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας:** 10.0V  $\pm$ 0.5V DC
- **Προειδοποίηση λόγω χαμηλής τάσης:** 10.5V  $\pm$ 0.5V DC
- **θερμική προστασία:** 70° C
- **Ψύξη:** Ανεμιστήρας
- **προστασία υπερφόρτωσης:** Ναι
- **Προστασία υψηλής τάσης DC:** 16.5V  $\pm$ 0.5V DC
- **Προστασία βραχυκυκλωμάτων:** Ναι
- **Προστασία λάθους πολικότητας μπαταριών:** Ναι (μέσω ασφάλειας)
- **Ασφάλεια:** 25A x2
- **Μέγεθος:** 160 x 120 x 67 mm
- **Βάρος:** 700gr