



## **AVCAM RX1000**

ΤΟ AVCAM R-X1000 αποτελείται από ένα ζεύγος υπέρυθρων ανιχνευτών διπλής δέσμης. Είναι κατάλληλο για περιμετρική φύλαξη εξωτερικών χώρων. Χρησιμοποιεί μια διπλή υπέρυθρη ακτίνα beam, η οποία, μόλις διαπεραστεί, δίνει εντολή στις επαφές NO/NC του AVCAM R-X1000, πάνω στις οποίες μπορούν να συνδεθούν συστήματα συναγερμού, προβολείς, τηλεπιλογείς κλπ. Είναι αδιάβροχο και έχει μέγιστη εμβέλεια 100 μέτρων, διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες καλής λειτουργίας (GOOD), συναγερμού (ALARM) καθώς και ένδειξης του επιπέδου της δέσμης (LEVEL) που αποτυπώνει την ακρίβεια της δέσμης μεταξύ πομπού και δέκτη. Έχει ρυθμιστικό που μεταβάλλει την γωνία της δέσμης (πάνω-κάτω), ώστε να διευκολύνεται η ρύθμιση κατά την εγκατάσταση, καθώς και ρυθμιστικό για τον χρόνο απόκρισης του συστήματος. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες χρήσης καθώς και τα εξαρτήματα στήριξης των ανιχνευτών.

- **Μέθοδος ανίχνευσης:** Infrared photoelectric
- **Ακτίνα δράσης:** 100m
- **Τάση λειτουργίας:** DC12~24V/AC11~18V
- **Κατανάλωση:** 55mA max
- **Έξοδος συναγερμού:** Ρελέ (AC/DC30V 0.5A max)
- **Θερμοκρασίες λειτουργίας:** -25° C ~ +55° C
- **Επίπεδα υγρασίας:** 95% max
- **Γωνίες ρύθμισης:** ±5° κάθετα, ±90° οριζόντια
- **Βάρος:** 300γρ