



CVA-3002

Το CVA-3002 είναι ένας μετατροπέας σήματος RGB (VGA) σε Video (Composite ή S-Video) και υποστηρίζει ανάλυση σήματος εισόδου (VGA) έως 1280x1024 @ 60Hz. Μετατρέπει το σήμα VGA σε VIDEO (RCA V) και S-VIDEO και παράλληλα διαθέτει και επιπλέον έξοδο VGA για την παράλληλη σύνδεση και της οθόνης του υπολογιστή σας. (όλες οι εξοδοί λειτουργούν ταυτόχρονα). Συμπαγής κατασκευή, Plug & Play, δεν απαιτείται χρήση Drivers. Λειτουργεί με τροφοδοσία από θύρα USB (περιλαμβάνει το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα USB). Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση σας ως οθόνη του υπολογιστή σας, για να δείτε παρουσιάσεις, παιχνίδια, εικόνες και ταινίες ή να σερφάρετε στο Web. Δυνατότητα τροφοδοσίας απευθείας από θύρα USB, χωρίς να απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό.

- Συνδέστε μία θύρα VGA με την τηλεόραση σας - ιδανικό για υπολογιστές χωρίς έξοδο σύνδεσης TV
- Επιτρέπει στους χρήστες φορητών υπολογιστών να συνδέονται εύκολα και να χρησιμοποιούν μεγάλη οθόνη
- Ρυθμίστε και καθορίστε τις προτιμήσεις με την επίδειξη στην οθόνη και τον κεντρικό πίνακα ελέγχου
- Συμπαγή, φορητό μέγεθος, με δυνατότητα τροφοδοσίας από θύρα USB, χωρίς να απαιτείται καμία εξωτερική τροφοδοσία ή adapter

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Απαιτήσεις συστήματος: NTSC ή PAL υποστήριξη με composite video ή S-video εισόδο
- Video πρότυπα: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N
- Ανάλυση σήματος VGA: 640 x 480 (μέχρι 85 Hz), 800 x 600 (μέχρι 75 Hz) και 1024 x 768 (μέχρι 75 Hz), 1280 x 1024 (μέχρι 60 Hz)
- Θύρα Εισόδου: (VGA)
- Θύρες Ταυτόχρονης εξόδου: Composite video (RCA), S-video και VGA
- Κεντρικός πίνακας ελέγχου: Zoom, Menu και επίδειξη ελέγχου στην οθόνη
- Ρυθμίσεις εικόνας: Οριζόντιο και κάθετο μέγεθος, φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα, κορεσμός, οξύτητα και επίδειξη υπόβαθρου
- Διαστάσεις: 110 x 56 x 36 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- PC TV Μετατροπέας
- Καλώδιο RCA - RCA
- Καλώδιο S-Video σε S-Video
- Καλώδιο VGA σε VGA
- Καλώδιο Τροφοδοσίας σε USB